

Bucha de Baquelite ATBCB

Aplicações

- Usado para proteção de fios e cabos na entrada e saída do eletroduto.


Características

- Bucha roscada com roscas NPT e BSP: Ø 1/2" a 4".

Materiais

- Baquelite.



Desenho Técnico	Rosca		Dimensões (mm)		Código
	Ø		A	B	-
	1/2"		30	13	ATBCB01B
	3/4"		36	13	ATBCB02B
	1"		43	15	ATBCB03B
	1.1/4"		53	17	ATBCB04B
	1.1/2"		59	17	ATBCB05B
	2"		72	20	ATBCB06B
	2.1/2"		85	23	ATBCB07B
	3"		101	23	ATBCB08B
	3.1/2"		115	22	ATBCB09B
	4"		125	24	ATBCB10B

Como Especificar: ATBCB01B		
Séries	Rosca Ø	Tipo de Rosca
ATBCB	01	B
	01 - 1/2"	N - NPT
	02 - 3/4"	B - BSP
	03 - 1"	
	04 - 1.1/4"	
	05 - 1.1/2"	
	06 - 2"	
	07 - 2.1/2"	
	08 - 3"	
	09 - 3.1/2"	
	10 - 4"	